

1과목 : 과목 구분 없음

- 전력이 100[W]인 신호가 어떤 회로를 통과하여 전력이 36[dBm]이 되었다고 할 때, 입력 신호와 출력 신호의 전력 비는? (단, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$ 로 한다)
 - 4 : 1
 - 9 : 1
 - 16 : 1
 - 25 : 1
- 전파경로 상에 장애물이 존재하는 경우, 장애물 뒤쪽으로 전파의 일부가 휘어져서 전파되는 현상은?
 - 전파의 회절
 - 전파의 감쇄
 - 전파의 굴절
 - 전파의 편파
- 반송파를 삽입하는 진폭 변조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 반송파를 삽입하지 않는 방식에 비해 수신기가 복잡하다.
 - 변조지수가 1보다 작으면 비동기식 복조가 가능하다.
 - 전력 효율이 낮은 전송방식이다.
 - SSB 방식에 비해 대역 효율이 낮다.
- 다음 디지털 변조 방식 가운데 대역 효율이 가장 높은 방식은?
 - BPSK
 - QPSK
 - 16-QAM
 - 32-ary orthogonal FSK
- 최대 초당 2,400[baud] 심볼률을 지원하는 시스템을 사용하여 5,000[bps] 디지털 음성을 보내고자 한다. 이러한 시스템을 구축하기 위해 필요한 최소의 심볼 상대 수는?
 - 2
 - 4
 - 8
 - 16
- 수신기에서 1[MHz]의 주기적인 신호가 2.7[MHz] 정현파를 출력하는 국부 발진기와 혼합된 후, 600[kHz]의 차단주파수를 갖는 저역통과필터(LPF)를 통과한다. 이러한 수신기의 저역통과필터(LPF) 출력에 나타나는 신호의 주파수[kHz]는?
 - 300
 - 400
 - 500
 - 550
- 길이가 7.5[cm]인 반파장 다이폴 안테나로 수신할 때, 수신 감도가 가장 우수한 신호는? (단, 전파의 속도는 3×10^8 [m/s]이다)
 - $s(t) = 7.5 \cos(2 \times 10^8 \pi t)$
 - $s(t) = 7.5 \cos(4 \times 10^8 \pi t)$
 - $s(t) = 15 \cos(2 \times 10^9 \pi t)$
 - $s(t) = 15 \cos(4 \times 10^9 \pi t)$
- MIMO(Multi Input Multi Output) 안테나 기술에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 다수의 송수신 안테나를 사용하여 전송률을 높일 수 있다.
 - 송수신 다이버시티를 기대하기 힘들다.
 - 송수신 안테나를 다수의 사용자에게 할당할 수도 있으며 한 사용자에 모두 할당할 수도 있다.
 - 무선통신 시 다중경로 페이딩과 같은 현상으로 인한 전송률 저하를 개선시킬 수 있다.
- 무선 멀티미디어 통신을 위한 OFDM 전송방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 다중경로에 효율적인 전송방식이다.

- CP(Cyclic Prefix)의 삽입으로 대역폭 효율이 증가한다.
 - 단일주파수망이 가능하여 방송용에도 장점으로 작용한다.
 - 협대역 간섭이 일부 부반송파에만 영향을 주기 때문에 협대역 간섭에 강하다.
- 위성통신 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 저궤도 위성과 비교하였을 때, 정지궤도 위성은 지상 기지국에서 동일한 수신 전력을 얻기 위하여 보다 큰 송신 출력이 요구된다.
 - 저궤도 위성 시스템의 경우, 지상 기지국에서 위성의 위치를 추적하는 기능이 요구된다.
 - 정지궤도 위성의 경우, 3개의 위성으로 지구 대부분의 영역을 커버할 수 있다.
 - 다원접속(Multiple access)이라 함은 하나의 기지국이 여러 대의 위성에 동시 접속하는 것이다.
 - 마이크로파(Microwave)를 이용한 통신 시스템의 특징으로 옳지 않은 것은?
 - 전리층의 반사를 이용한 통신이 가능하다.
 - 우수한 지향성, 직진성, 반사성을 갖는다.
 - TV 중계, 위성 중계, 레이더 및 고속 데이터 통신에 사용된다.
 - 300MHz~30GHz의 UHF와 SHF대의 전파가 마이크로파에 포함된다.
 - 진폭 변조(AM)와 비교하여 주파수 변조(FM)의 장점으로 옳지 않은 것은?
 - 진폭 리미터(limiter)에 의해 진폭에 중첩되어 있는 잡음 성분을 효과적으로 제거할 수 있다.
 - AM에 비해 높은 주파수 대역을 사용하기 때문에 채널당 주파수 간격을 충분히 취함으로써 간섭을 피하고 잡음이 적은 통신이 가능하다.
 - AM에서 100%이상 변조 시 신호 왜곡이 일어나는데 비해, FM에서는 이러한 왜곡이 문제가 되지 않아 신호대 잡음비의 개선이 비교적 용이하다.
 - AM 송신기와 수신기는 변조와 복조를 위한 회로가 복잡해지고 장치의 크기와 가격이 증가하지만, FM의 경우 상대적으로 소형·경량·저가격으로 구성할 수 있다.
 - 셀룰러 이동통신의 핵심기술에 해당하지 않는 것은?
 - 핸드오프 기술
 - 동기 검파 기술
 - 주파수 재사용 기술
 - 셀 분할 기술
 - 안테나에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 주파수가 높아질수록 안테나 크기는 작아진다.
 - 안테나의 지향성은 안테나의 전력 이득과 무관하다.
 - 야기 안테나는 지향성 안테나이다.
 - 패치 안테나는 안테나 어레이를 만들기에 적합하다.
 - 대역폭이 400[Hz]인 신호를 변조지수가 2인 FM 변조하였다. 카슨(Carson)의 법칙을 이용할 때, 변조된 신호의 주파수 대역폭[Hz]은?
 - 400
 - 1,200
 - 2,400
 - 3,600
 - 15[GHz]에서 동작하는 경찰 레이더가 차량의 속도를 추적하는데 사용되고 있다. 만약 차량이 180[km/h]의 속도로 움직이고 경찰 레이더에 일직선 방향으로 접근하고 있다면,

도플러 이동 주파수[Hz]는? (단, 전파의 속도는 3×10^8 [m/s]이다)

- ① 1,500 ② 1,800
③ 5,000 ④ 8,944

17. 레이더에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표적의 거리는 송신신호가 표적에 도달하고 다시 돌아오는 데 걸린 시간으로 계산할 수 있다.
② 표적의 방향은 귀환신호(Returned signal)의 도래각(Arrival angle)으로 결정한다.
③ 표적의 상대운동(Relative motion)은 귀환신호의 반송파에서 도플러 이동(Doppler shift)으로 결정할 수 있다.
④ 레이더는 표적의 거리, 방향, 속도 등을 측정할 수 있지만, 안개·안개·우천 시와 같은 악천후 날씨와 장거리 영역에서 동작하지 못한다는 단점이 있다.

18. 광대역 무선 액세스 시스템을 설계할 때, 무선 채널의 페이딩 현상에 대처하기 위한 수단으로서 적합하지 않은 것은?

- ① 다수의 수신 안테나를 사용한다.
② 변조지수를 증가시킨다.
③ 채널 부호화(Channel coding)를 적용한다.
④ 다수의 송신 안테나를 사용하고, 시공간 부호(Space-time code)를 적용한다.

19. 셀룰러 이동통신에서 RF 중계기의 사용목적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신호 품질을 향상시킬 수 있다.
② 다수의 중계기를 설치함으로 인해 전송 커버리지가 확대된다.
③ 기지국 설치비용이 절감된다.
④ 전계 강도가 부족하여 발생하는 부분적인 음영지역을 해소할 수 있다.

20. 무선 도시지역 통신망 기술인 WMAN(Wireless Metropolitan Area Networks)의 기술을 규정한 국제 표준명은?

- ① IEEE 802.11 ② IEEE 802.15
③ IEEE 802.16 ④ IEEE 802.21

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	③	③	①	④	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	②	③	③	④	②	①	③