

## 1과목 : 연소공학

1. 증기운 폭발에 영향을 주는 인자로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 혼합비                      ② 점화원의 위치  
③ 방출된 물질의 양        ④ 증발된 물질의 분율

2. 일반적인 연소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 온도의 상승에 따라 폭발범위는 넓어진다.  
② 압력 상승에 따라 폭발범위는 좁아진다.  
③ 가연성가스에서 공기 또는 산소의 농도 증가에 따라 폭발 범위는 좁아진다.  
④ 공기 중에서 보다 산소 중에서 폭발범위는 좁아진다.

3. 최소 점화에너지(MIE)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① MIE는 압력의 증가에 따라 감소한다.  
② MIE는 온도의 증가에 따라 증가한다.  
③ 질소농도의 증가는 MIE를 증가시킨다.  
④ 일반적으로 분진의 MIE는 가연성가스보다 큰 에너지 준위를 가진다.

4. 표면연소란 다음 중 어느 것을 말하는가?

- ① 오일표면에서 연소하는 상태  
② 고체연료가 화염을 길게 내면서 연소하는 상태  
③ 화염의 외부표면에 산소가 접촉하여 연소하는 현상  
④ 적열된 코크스 또는 숯의 표면 또는 내부에 산소가 접촉하여 연소하는 상태

5. 등심연소 시 화염의 길이에 대하여 옳게 설명한 것은?

- ① 공기 온도가 높을수록 길어진다.  
② 공기 온도가 낮을수록 길어진다.  
③ 공기 유속이 높을수록 길어진다.  
④ 공기 유속 및 공기온도가 낮을수록 길어진다.

6. 이산화탄소로 가연물을 덮는 방법은 소화의 3대 효과 중 다음 어느 것에 해당하는가?

- ① 제거효과                      ② 질식효과  
③ 냉각효과                      ④ 촉매효과

7. 화재와 폭발을 구별하기 위한 주된 차이는?

- ① 에너지 방출속도              ② 점화원  
③ 인화점                          ④ 연소한계

8. 완전연소의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 연소에 충분한 시간을 부여한다.  
② 연료를 인화점 이하로 냉각하여 공급한다.  
③ 적정량의 공기를 공급하여 연료와 잘 혼합한다.  
④ 연소실 내의 온도를 연소 조건에 맞게 유지한다.

9. 위험성평가기법 중 공정에 존재하는 위험요소들과 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 정성적인 안정성평가기법은?

- ① What-if                          ② HEA  
③ HAZOP                          ④ FMECA

10. 폭굉유도거리(DID)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관경이 클수록 짧다.  
② 압력이 낮을수록 짧다.  
③ 점화원의 에너지가 약할수록 짧다.  
④ 정상연소 속도가 빠른 혼합가스일수록 짧다.

11. 메탄을 96g과 아세톤 116g을 함께 진공상태의 용기에 넣고 기화시켜 25℃의 혼합기체를 만들었다. 이 때 전압력은 약 몇 mmHg인가? (단, 25℃에서 순수한 메탄올과 아세톤의 증기압 및 분자량은 각각 96.5mmHg, 56mmHg, 및 32, 58 이다.)

- ① 76.3                              ② 80.3  
③ 152.5                            ④ 170.5

12. 프로판 1Sm<sup>3</sup>를 완전연소시키는데 필요한 이론공기량은 몇 Sm<sup>3</sup>인가?

- ① 5.0                                ② 10.5  
③ 21.0                              ④ 23.8

13. 중유의 저위발열량이 10000kcal/kg의 연료 1kg을 연소시킨 결과 연소열을 5500kcal/kg이었다. 연소효율은 얼마인가?

- ① 45%                              ② 55%  
③ 65%                              ④ 75%

14. 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이상기체 상태 방정식을 따르는 기체이다.  
② 보일-샤를의 법칙을 따르는 기체이다.  
③ 아보가드로 법칙을 따르는 기체이다.  
④ 반데르 발스 법칙을 따르는 기체이다.

15. 시안화수소 위험도(H)는 약 얼마인가?

- ① 5.8                                ② 8.8  
③ 11.8                              ④ 14.8

16. LPG를 연료로 사용할 때의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 방열량이 크다.  
② 조성이 일정하다.  
③ 특별한 가압장치가 필요하다.  
④ 용기, 조정기와 같은 공급설비가 필요하다.

17. 연소 반응이 일어나기 위한 필요 충분조건으로 볼 수 없는 것은?

- ① 점화원                            ② 시간  
③ 공기                                ④ 가연물

18. 다음 기체연료 중 CH<sub>4</sub> 및 H<sub>2</sub>를 주성분으로 하는 가스는?

- ① 고로가스                          ② 발생로가스  
③ 수성가스                          ④ 석탄가스

19. 기체연료-공기혼합기체의 최대연소속도(대기압, 25℃)가 가장 빠른 가스는?

- ① 수소                                ② 메탄  
③ 일산화탄소                      ④ 아세틸렌

20. 메탄 85v%, 에탄 10v%, 프로판 4v%, 부탄1v%의 조성을

맞는 혼합가스의 공기 중 폭발 하한계는 약 얼마인가?

- ① 4.4%                      ② 5.4%  
③ 6.2%                      ④ 7.2%

## 2과목 : 가스설비

21. 조정압력이 3.3kPa 이하인 액화석유가스 조정기의 안정장치 작동정지 압력은?

- ① 7kPa                      ② 5.04~8.4kPa  
③ 5.6~8.4kPa              ④ 8.4~10kPa

22. 어떤 냉동기에서 0℃의 물로 0℃의 얼음 2톤을 만드는데 50kW·h의 일이 소요되었다. 이 냉동기의 성능계수는? (단, 물의 응고열은 80kcal/kg이다.)

- ① 3.7                      ② 4.7  
③ 5.7                      ④ 6.7

23. 가스용 폴리에틸렌 관의 장점이 아닌 것은?

- ① 부식에 강하다.  
② 일광, 열에 강하다.  
③ 내한성이 우수하다.  
④ 균일한 단위제품을 얻기 쉽다.

24. 정압기(governor)의 기본구성 중 2차 압력을 감지하고 변동 사항을 알려주는 역할을 하는 것은?

- ① 스프링                      ② 메인밸브  
③ 다이어프램              ④ 웨이트

25. 도시가스 저압배관의 설계 시 반드시 고려하지 않아도 되는 사항은?

- ① 허용 압력손실              ② 가스 소비량  
③ 연소기의 종류              ④ 관의 길이

26. 일반도시가스사업자의 정압기에서 시공관리 기준 중 기능검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 2차 압력을 측정하여 작동압력을 확인한다.  
② 주정압기의 압력변화에 따라 예비정압기가 정상작동 되는지 확인한다.  
③ 가스차단장치의 개폐상태를 확인한다.  
④ 지하에 설치된 정압기실 내부에 100Lux 이상의 조명도가 확보되는지 확인한다.

27. 발열량이 10500kcal/m³인 가스를 출력 12000kcal/h인 연소기에서 연소효율 80%로 연소시켰다. 이 연소기의 용량은?

- ① 0.70m³/h                      ② 0.91m³/h  
③ 1.14m³/h                      ④ 1.43m³/h

28. 전기방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전해질 중 물, 토양, 콘크리트 등에 노출된 금속에 대하여 전류를 이용하여 부식을 제어하는 방식이다.  
② 전기방식은 부식 자체를 제거할 수 있는 것이 아니고 음극에서 일어나는 부식을 양극에서 일어나도록 하는 것이다.  
③ 방전류는 양극에서 양극반응에 의하여 전해질로 이온이 누출되어 금속표면으로 이동하게 되고 음극 표면에서는 음극반응에 의하여 전류가 유입되게 된다.

- ④ 금속에서 부식을 방지하기 위해서는 방식전류가 부식전류 이하가 되어야 한다.

29. LPG를 탱크로리에서 저장탱크로 이송 시 작업을 중단해야 하는 경우로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 누출이 생긴 경우  
② 과충전이 된 경우  
③ 작업 중 주위에 화재 발생 시  
④ 압축기 이용 시 베이퍼록 발생 시

30. 터보형 펌프에 속하지 않는 것은?

- ① 사류 펌프                      ② 축류 펌프  
③ 플러저 펌프                      ④ 센트리퓨갈 펌프

31. Loading 형으로 정특성, 동특성이 양호하며 비교적 콤팩트한 형식의 정압기는?

- ① KRF식 정압기                      ② Fisher식 정압기  
③ Reynoldst식 정압기              ④ Axial-flow식 정압기

32. 2개의 단열과정과 2개의 등압과정으로 이루어진 가스터빈의 이상 사이클은?

- ① 에릭슨사이클                      ② 브레이턴사이클  
③ 스텔링사이클                      ④ 아트킨슨사이클

33. 캐비테이션 현상의 발생 방지책에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 펌프의 회전수를 높인다.              ② 흡입 관경을 크게 한다.  
③ 펌프의 위치를 낮춘다.              ④ 양흡입 펌프를 사용한다.

34. LP가스를 이용한 도시가스 공급방식이 아닌 것은?

- ① 직접 혼합방식                      ② 공기 혼합방식  
③ 변성 혼합방식                      ④ 생가스 혼합방식

35. 암모니아 압축기 실린더에 일반적으로 워터재킷을 사용하는 이유가 아닌 것은?

- ① 윤활유의 탄화를 방지한다.  
② 압축 소요일량을 크게 한다.  
③ 압축 효율의 향상을 도모한다.  
④ 밸브 스프링의 수명을 연장시킨다.

36. 금속재료에 대한 풀림의 목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 인성을 향상시킨다.  
② 내부응력을 제거한다.  
③ 조직을 조대화하여 높은 경도를 얻는다.  
④ 일반적으로 강의 경도가 낮아져 연화된다.

37. 유수식 가스홀더의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제조설비가 저압인 경우에 사용한다.  
② 구형 홀더에 비해 유효 가동량이 많다.  
③ 가스가 건조하면 물탱크의 수분을 흡수한다.  
④ 부지면적과 기초공사비가 적게 소요된다.

38. 염소가스 압축기에 주로 사용되는 윤활제는?

- ① 진한 황산                      ② 양질의 광유  
③ 식물성유                      ④ 묽은 글리세린

39. 아세틸렌가스를 2.5MPa의 압력으로 압축할 때 주로 사용되는 회석제는?

- ① 질소                      ② 산소  
③ 이산화탄소            ④ 암모니아

40. 액화프로판 400kg을 내용적 50L의 용기에 충전 시 필요한 용기의 개수는?

- ① 13개                      ② 15개  
③ 17개                      ④ 19개

### 3과목 : 가스안전관리

41. 암모니아 저장탱크에는 가스의 용량이 저장탱크 내용적이 몇 %를 초과하는 것을 방지하기 위한 과충전 방지조치를 강구하여야 하는가?

- ① 85%                      ② 90%  
③ 95%                      ④ 98%

42. 고압가스 일반제조 시설기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산소 초저온저장탱크에는 환형유리관 액면계를 설치할 수 없다.  
② 고압가스설비에 장치하는 압력계는 상용압력의 1.1배 이상 2배 이하의 최고눈금이 있어야 한다.  
③ 공기보다 가벼운 가연성가스의 가스설비실에는 1방향 이상의 개구부 또는 자연환기 설비를 설치하여야 한다.  
④ 저장능력이 1000톤 이상인 가연성 액화가스의 지상 저장탱크의 주위에는 방류독을 설치하여야 한다.

43. 가스를 충전하는 경우에 밸브 및 배관이 얼었을 때의 응급 조치하는 방법으로 부적절한 것은?

- ① 열습포를 사용한다.            ② 미지근한 물로 녹인다.  
③ 석유 버너 불로 녹인다.        ④ 40℃ 이하의 물로 녹인다.

44. 폭발 및 인화성 위험물 취급 시 주의하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 습기가 없고 양지바른 곳에 둔다.  
② 취급자 외에는 취급하지 않는다.  
③ 부근에서 화기를 사용하지 않는다.  
④ 용기는 난폭하게 취급하거나 충격을 주어서는 아니 된다.

45. 일반적인 독성가스의 제독제로 사용되지 않는 것은?

- ① 소석회                      ② 탄산소다 수용액  
③ 물                          ④ 암모니아 수용액

46. 고압가스안전성평가기준에서 정한 위험성 평가 기법 중 정 성적 평가기법에 해당되는 것은?

- ① Check List 기법            ② HEA 기법  
③ FTA 기법                      ④ CCA 기법

47. 아세틸렌용 용접용기 제조 시 내압시험압력이란 최고충전압력 수치의 몇 배의 압력을 말하는가?

- ① 1.2                          ② 1.8  
③ 2                              ④ 3

48. 지름이 각각 8m인 LPG 지상 저장탱크사이에 물분무장치를

하지 않은 경우 탱크사이에 유지해야 되는 간격은?

- ① 1m                          ② 2m  
③ 4m                          ④ 8m

49. 고압가스특정제조시설에서 안전구역 안의 고압가스설비는 그 외면으로부터 다른 안전구역 안에 있는 고압가스설비의 외면까지 몇 m 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

- ① 10m                          ② 20m  
③ 30m                          ④ 50m

50. 액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설에 설치되는 안전밸브 중 압축기의 최종단에 설치된 안전밸브의 작동조정의 최소 주기는?

- ① 6월에 1회 이상            ② 1년에 1회 이상  
③ 2년에 1회 이상            ④ 3년에 1회 이상

51. 액화가스 저장탱크의 저장능력을 산출하는 식은? (단, Q:저장능력( $m^3$ ), W:저장능력(kg), V:내용적(L), P:35℃에서 최고충전압력(MPa), d:사용온도 내에서 액화가스 비중(kg/L), C:가스의 종류에 따른 정수이다.)

- ①  $W=V/C$                       ②  $W=0.9dV$   
③  $Q=(10P+1)V$             ④  $Q=(P+2)V$

52. 고압가스 일반제조시설에서 저장탱크 및 처리설비를 실내에 설치하는 경우의 기준으로 틀린 것은?

- ① 저장탱크실과 처리설비실을 각각 구분하여 설치하고 강제환기시설을 갖춘다.  
② 저장탱크실의 천장, 벽 및 바닥의 두께는 20cm 이상으로 한다.  
③ 저장탱크를 2개 이상 설치하는 경우에는 저장탱크실을 각각 구분하여 설치한다.  
④ 저장탱크에 설치한 안전밸브는 지상 5m 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다.

53. 고압가스 운반차량의 운행 중 조치사항으로 틀린 것은?

- ① 400km 이상 거리를 운행할 경우 중간에 휴식을 취한다.  
② 독성가스를 운반 중 도난당하거나 분실한 때에는 즉시 그 내용을 경찰서에 신고한다.  
③ 독성가스를 운반하는 때는 그 고압가스의 명칭, 성질 및 이동 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 기재한 서류를 운전자 또는 운반책임자에게 교부한다.  
④ 고압가스를 적재하여 운반하는 차량은 차량의 고장, 교통사정, 운전자 또는 운반책임자의 휴식할 경우 운반책임자와 운전자가 동시에 이탈하지 아니 한다.

54. 초저온 용기의 재료로 적합한 것은?

- ① 오스테나이트계 스테인리스 강 또는 알루미늄 합금  
② 고탄소강 또는 Cr강  
③ 마텐자이트계 스테인리스강 또는 고탄소강  
④ 알루미늄합금 또는 Ni-Cr강

55. 질소 충전용에서 질소가스의 누출여부를 확인하는 방법으로 가장 쉽고 안전한 방법은?

- ① 기름 사용                      ② 소리 감지  
③ 비눗물 사용                      ④ 전기스파크 이용

56. 고압가스용 이음매 없는 용기 제조 시 탄소함유량은 몇 % 이하를 사용하여야 하는가?

- ① 0.04                      ② 0.05  
③ 0.33                      ④ 0.55

57. 포스겐가스( $\text{COCl}_2$ )를 취급할 때의 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 취급 시 방독마스크를 착용할 것  
② 공기보다 가벼우므로 환기시설은 보관장소의 윗 쪽에 설치할 것  
③ 사용 후 폐가스를 방출할 때에는 중화시킨 후 옥외로 방출시킬 것  
④ 취급장소는 환기가 잘 되는 곳일 것

58. 2단 감압식 1차용 액화석유가스조정기를 제조할 때 최대 폐쇄압력은 얼마 이하로 해야 하는가? (단, 입구압력이  $0.1\text{MPa} \sim 1.56\text{MPa}$ 이다.)

- ①  $3.5\text{kPa}$                       ②  $83\text{kPa}$   
③  $95\text{kPa}$                       ④ 조정압력의 2.5배 이하

59. 폭발예방 대책을 수립하기 위하여 우선적으로 검토하여야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 요인분석                      ② 위험성 평가  
③ 피해예측                      ④ 피해보상

60. 특정설비에 대한 표시 중 기화장치에 각인 또는 표시해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 내압시험압력                      ② 가열방식 및 형식  
③ 설비별 기호 및 번호                      ④ 사용하는 가스의 명칭

#### 4과목 : 가스계측

61. 가스미터의 원격계측(검침) 시스템에서 원격계측 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 제트식                      ② 기계식  
③ 펄스식                      ④ 전자식

62. 외란의 영향으로 인하여 제어량이 목표치  $50\text{L/min}$ 에서  $53\text{L/min}$ 으로 변화하였다면 이 때 제어편차는 얼마인가?

- ①  $+3\text{L/min}$                       ②  $-3\text{L/min}$   
③  $+6.0\%$                       ④  $-6.0\%$

63. He 가스 중 불순물로서  $\text{N}_2:2\%$ ,  $\text{CO}:5\%$ ,  $\text{CH}_4:1\%$ ,  $\text{H}_2:5\%$ 가 들어있는 가스를 가스크로마토그래피로 분석하고자 한다. 다음 중 가장 적당한 검출기는?

- ① 열전도검출기(TCD)                      ② 불꽃이온화검출기(FID)  
③ 불꽃광도검출기(FPD)                      ④ 환원성가스검출기(RGD)

64. 초음파 유량계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압력손실이 거의 없다.  
② 압력은 유량에 비례한다.  
③ 대구경 관로의 측정이 가능하다.  
④ 액체 중 고형물이나 기포가 많이 포함되어 있어도 정도가 좋다.

65. 접촉식 온도계의 종류와 특징을 연결한 것 중 틀린 것은?

- ① 유리 온도계-액체의 온도에 따른 팽창을 이용한 온도계  
② 바이메탈 온도계-바이메탈이 온도에 따라 굽히는 정도가 다른 점을 이용한 온도계

- ③ 열전대 온도계-온도차이에 의한 금속의 열상승 속도의 차이를 이용한 온도계  
④ 저항 온도계-온도 변화에 따른 금속의 전기저항 변화를 이용한 온도계

66. 습식가스미터 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 계량이 정확하다.  
② 설치 공간이 작다.  
③ 사용 중에 기차의 변동이 거의 없다.  
④ 사용 중에 수위 조정 등의 관리가 필요하다.

67. 다음 가스 분석법 중 흡수분석법에 해당되지 않는 것은?

- ① 햄펠법                      ② 게겔법  
③ 오르자트법                      ④ 우인클러법

68. 아르키메데스의 원리를 이용하는 압력계는?

- ① 부르동관 압력계                      ② 링밸런스식 압력계  
③ 침중식 압력계                      ④ 벨로우즈식 압력계

69. 되먹임제어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 열린 회로제어이다.  
② 비교부가 필요 없다.  
③ 되먹임이란 출력신호를 입력신호로 다시 되돌려 보내는 것을 말한다.  
④ 되먹임제어시스템은 선형 제어시스템에 속한다.

70. 계측에 사용되는 열전대 중 다음(보기)의 특징을 가지는 온도계는?

- 열기전력이 크고 저항 및 온도계수가 작다.
- 수분에 의한 부식에 강하므로 저온측정에 적합하다.
- 비교적 저온의 실험용으로 주로 사용한다.

- ① R형                      ② T형  
③ J형                      ④ K형

71. 평균유속이  $3\text{m/s}$ 인 파이프를  $25\text{L/s}$ 의 유량이 흐르도록 하려면 이 파이프의 지름을 약 몇 mm로 해야 하는가?

- ①  $88\text{mm}$                       ②  $93\text{mm}$   
③  $98\text{mm}$                       ④  $103\text{mm}$

72. 전기저항식 습도계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 저온도의 측정이 가능하고, 응답이 빠르다.  
② 고습도에 장기간 방치하면 감습막이 유동한다.  
③ 연속기록, 원격측정, 자동제어에 주로 이용된다.  
④ 온도계수가 비교적 작다.

73. 여과기(strainer)의 설치가 필요한 가스미터는?

- ① 터빈가스미터                      ② 루트가스미터  
③ 막식가스미터                      ④ 습식가스미터

74. 가스보일러에서 가스를 연소시킬 때 불완전연소로 발생하는 가스에 중독될 경우 생명을 잃을 수도 있다. 이 때 이 가스를 검지하기 위하여 사용하는 시험지는?

- ① 연당지                      ② 염화파라듐지

- ③ 하리슨씨 시약      ④ 질산구리벤젠지

75. Block 선도의 등가변환에 해당하는 것만으로 짝지어진 것은?

- ① 전달요소 결합, 가합점 치환, 직렬 결합, 피드백 치환  
 ② 전달요소 치환, 인출점 치환, 병렬 결합, 피드백 결합  
 ③ 인출점 치환, 가합점 결합, 직렬 결합, 병렬 결합  
 ④ 전달요소 이동, 가합점 결합, 직렬 결합, 피드백 결합

76. 가스센서에 이용되는 물리적 현상으로 가장 옳은 것은?

- ① 압전효과      ② 조셉슨 효과  
 ③ 흡착효과      ④ 광전효과

77. 실측식 가스미터가 아닌 것은?

- ① 터빈식      ② 건식  
 ③ 습식      ④ 막식

78. 전극식 액면계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프로브 형성 및 부착위치와 길이에 따라 정전용량이 변화한다.  
 ② 고유저항이 큰 액체에는 사용이 불가능하다.  
 ③ 액체의 고유저항 차이에 따라 동작점이 차이가 발생하기 쉽다.  
 ④ 내식성이 강한 전극봉이 필요하다.

79. 반도체 스트레인 게이지의 특징이 아닌 것은?

- ① 높은 저항      ② 높은 안정성  
 ③ 큰 게이지상수      ④ 낮은 피로수명

80. 험펠(Hempel)법에 의한 분석순서가 바른 것은?

- ①  $CO_2 \rightarrow C_mH_n \rightarrow O_2 \rightarrow CO$       ②  $CO \rightarrow C_mH_n \rightarrow O_2 \rightarrow CO_2$   
 ③  $CO_2 \rightarrow O_2 \rightarrow C_mH_n \rightarrow CO$       ④  $CO \rightarrow O_2 \rightarrow C_mH_n \rightarrow CO_2$

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	④	①	②	①	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	④	①	③	②	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	③	③	④	④	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	④	②	③	④	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	①	④	①	④	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	①	③	④	②	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	④	③	②	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	②	②	③	①	①	④	①